

Табло вграден монтаж
тип MiniPragma, 24 модула

PT-1ET-1

L1,L2,L3,N,PE

L1,N1,PE L1,N1,PE

ПВ 3x1.5 mm2

ПВ 3x2.5 mm2

ПВ 3x4 mm2

Токов кръг	No	ЕВ	К-1ЕТ	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	ОБЩО
Лампен излаз	бр.	14	16	15	15	15	15	25	25			-	-	-	140
Конт. излаз	бр.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	8	-	24
Инст. мощност	kW	0.112	0.576	0.540	0.540	0.540	0.540	0.900	0.666		2.000	2.000	2.000	3.000	13.414
Фаза		L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	Ke=1,0
Консуматор		ЕВАК. ОСВ	ОСВЕТЛЕНИЕ В КОРИДОР	ОСВЕТЛЕНИЕ	ОСВЕТЛЕНИЕ	ОСВЕТЛЕНИЕ	ОСВЕТЛЕНИЕ	ОСВЕТЛЕНИЕ	ОСВЕТЛЕНИЕ	ОСВЕТЛЕНИЕ	КОНТАКТИ О.Н.	КОНТАКТИ О.Н.	КОНТАКТИ О.Н.	БОЙЛЕР	Рр=13.414kW Ip=21.05A

ЛЕГЕНДА

I
3P
32A - Мощностен разединител I,
триполюсен, 32A

C60N
C, 1P
10A - Автоматичен прекъсвач C60N,
крива C, 1P, 10A, еднополюсен

C60N
D, 1P
16A - Автоматичен прекъсвач C60N,
крива D, 1P, 16A, еднополюсен

ID
AC, 2P
25A
30mA - Мощностен разединител ID, клас AC
2P, 25A с чувствителност 30mA

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Таблото да се изпълни в съответствие с изискванията на БДС EN 60439-3.
2. Апаратурата и тоководящите части да бъдат монтирани зад защитни капаци. Достъпа до палците и ръкохватките на комутационните апарати се осигурява посредством отвори в защитните капаци.
3. Изборът на автоматичните прекъсвачи е съобразен с токовете на к.с., спазени са изискванията за селективност.
4. При замяна типа на апаратурата да се преизчисли схемата.

CBT 5x10 mm2
от ГРТ

I
3P
40A

ID AC 2P
25A
30mA




ID AC 2P
25A
30mA



Declic Vigi
1P+N
C 25A
30mA

C60 N
C 1P
16A

C60 N
C 1P
16A

C60 N
C 1P
16A

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ	
За Инвеститора:	подпис:  име: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
Гл.архитект:  23/09/2015 Директор на Проект:  www.archconproject.com	
Европейски съюз Европейски фонд за регионално развитие Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България	
This drawing is made by Archcon Project LTD. All rights reserved. It is not allowed to copy and use this drawing without the knowledge and permission of Archcon Project LTD	
	АРХКОН ПРОЕКТ ООД ARCHCON PROJECT LTD ул. "Ястребец" 9 б.к.2 от 6 1680 СОФИЯ e-mail: archconproject@abv.bg тел. 02/963 00 25 факс 02/866 39 57
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ	
ОБЕКТ	Проект за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ "П.К. Яворов" в град Кърджали, УПИ I-486, кв.21 Б, по плана на гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали; идент. № 40909.102.128.5
ПРОЕКТАНТ	инж. Светлин Стайков
УПРАВИТЕЛ	арх. В. Ракъджиева
ЧАСТ	Електро
ЧЕРТЕЖ	ЕДНОЛИНЕЙНА СХЕМА НА ЕТАЖНО РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ТАБЛО PT-1ET-1
съгласували:	подпис: 
Архитектура	арх. П. Русев
Конструктивна	инж. И. Маричова
ПБЗ	инж. И. Маричова
ОВ и К	инж. Кр. Ракъджиева
Технология	инж. Д. Ангелова
ЕЕ	инж. Д. Ангелова
Геодезия	инж. Н. Ялъмов
Пътна	инж. М. Иванова
ПБ	инж. В. Стоянов
ПУСО	инж. В. Стоянов
Паркоустройство	ланд. арх. В. Симеонова
Този документ е създаден в рамките на проект "Техническа помощ за развитието на град Кърджали", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Целта на отговорността за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган	

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
УДОСТОВЕРЕНИЕ № РК-0014/04.03.2015 г.
Правос:  Дата: 2015 Управител: 

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 07763
инж. СВЕТИН
ТОДОРОВ СТАЙКОВ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ