

Табло бърз монтаж
тип MiniPragma, 24 модула

PT-2ET-1

CBT 5x10 мм2
от ГРП

L1,L2,L3,N,PE

L1,N1,PE

L1,N1,PE

L1,N1,PE

ПВ 3x1.5 mm2

ПВ 3x2.5 mm2

Токов кръг	No	ЕВ	К-1ЕТ	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	13	ОБЩО
Лампен излаз	бр.	13	16	15	15	15	15	18	18	12	—	—	—	—	—	—	—	130
Конт. излаз	бр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	8	8	8	8	8	—	48
Инст. мощност	kW	0.104	0.576	0.540	0.540	0.540	0.540	0.648	0.648	0.162	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	18.650
Фаза		L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	Ke=1,0
Консуматор		ЕВАК. ОСВ	ОСВЕТЛЕНИЕ В КОРИДОР	ОСВЕТЛЕНИЕ	ОСВЕТЛЕНИЕ	ОСВЕТЛЕНИЕ	ОСВЕТЛЕНИЕ	ОСВЕТЛЕНИЕ	ОСВЕТЛЕНИЕ	ОСВЕТЛЕНИЕ	КОНТАКТИ О.Н.	КОНТАКТИ О.Н.	КОНТАКТИ О.Н.	КОНТАКТИ О.Н.	КОНТАКТИ О.Н.	КОНТАКТИ О.Н.	БОЙЛЕР	Рр=10.650kW Ip=29.27A

ЛЕГЕНДА

- I 3P 50A — Мощностен разединител I, триполюсен, 50A
- C60N C, 1P 10A — Автоматичен прекъсвач C60N, криба C, 1P, 10A, еднополюсен
- C60N D, 1P 16A — Автоматичен прекъсвач C60N, криба D, 1P, 16A, еднополюсен
- ID AC, 2P 25A 30mA — Мощностен разединител ID, клас AC 2P, 25A с чувствителност 30mA

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Таблото да се изпълни в съответствие с изискванията на БДС EN 60439-3.
- Апаратурата и тоководящите части да бъдат монтирани зад защитни капаци. Достъпа до палците и ръкаватките на комутационните апарати се осигурява посредством отвори в защитните капаци.
- Изборът на автоматичните прекъсвачи е съобразен с токовете на к.с., спазени са изискванията за селективност.
- При замяна типа на апаратурата да се преизчисли схемата.

Община - Кърджали	За Инвеститора:	ОДОБРЯВАМ
Гл.архитект	28.09.2015	Доклад
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ	ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ	ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
This drawing is made by Archcon Project LTD. All rights reserved. It is not allowed to copy and use this drawing without the knowledge and permission of Archcon Project LTD		
АРХКОН ПРОЕКТ	АРХКОН ПРОЕКТ ООД ARCHCON PROJECT LTD	
ул. "Ястребец" 9 б.л.2 ет.б 1680 СОФИЯ e-mail: archconproject@abv.bg	тел. 02/963 00 25 факс: 02/966 39 57	
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ		
ОБЕКТ	Проект за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ „П.К. Яворов“ в град Кърджали, УПИ I-486, кв.21 Б, по плана на гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали; идент. № 40909.102.128.5	
ПРОЕКТАНТ	инж. Светлин Стайков	
УПРАВИТЕЛ	арх. В. Ракъджиева	
ЧАСТ	Електро	
ЧЕРТЕЖ	ЕДНОЛИНЕЙНА СХЕМА НА ЕТАЖНО РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ТАБЛО PT-2ET-1	
съгласували:	подпис:	
Архитектура	арх. П. Русев	
Конструктивна	инж. И. Маричова	
ПБЗ	инж. И. Маричова	
В и К	инж. Кр. Ракъджиева	
В и К	инж. Д. Ангелова	
Технология	инж. Д. Ангелова	
ЕЕ	инж. Д. Ангелова	
Геодезия	инж. Н.Ялъмов	
Пътна	инж. М. Иванова	
ПБ	инж. В. Стоянов	
ПУСО	инж. В. Стоянов	
Паркоустройство	ланд. арх. В. Симеонова	
„Този документ е създаден в рамките на проект „Техническа помощ за развитието на град Кърджали, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативния програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансиране от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган“		