

Табло вграден монтаж
тип MiniPragma, 24 модула

PT-3ET-1

CBT 5x10 мм2
от ГРП

L1,L2,L3,N,PE

L1,N1,PE

L1,N1,PE

ПВ 3x1.5 mm2

ПВ 3x2.5 mm2

Токов кръг	No	ЕВ	K-1ET	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	ОБЩО
Лампен излаз	бр.	13	16	15	15	15	15	18	21	18	15	-	-	-	-	161
Конт. излаз	бр.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	8	-	24
Инст. мощност	kW	0.104	0.576	0.540	0.540	0.540	0.540	0.648	0.756	0.648	0.309	2.000	2.000	2.000	3.000	14.201
Фаза		L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	Ke=1,0
Консуматор		ЕВАК. ОСВ	ОСВЕТЛЕНИЕ В КОРИДОР	ОСВЕТЛЕНИЕ	ОСВЕТЛЕНИЕ	ОСВЕТЛЕНИЕ	ОСВЕТЛЕНИЕ	ОСВЕТЛЕНИЕ	ОСВЕТЛЕНИЕ	ОСВЕТЛЕНИЕ	ОСВЕТЛЕНИЕ	КОНТАКТИ О.Н.	КОНТАКТИ О.Н.	КОНТАКТИ О.Н.	БОЙЛЕР	Pr=14.201kW Ip=22.29A

ЛЕГЕНДА

- I 3P 32A - Мощностен разединител I, триполюсен, 32A
- C60N C, 1P 10A - Автоматичен прекъсвач C60N, криба C, 1P, 10A, еднополюсен
- C60N D, 1P 16A - Автоматичен прекъсвач C60N, криба D, 1P, 16A, еднополюсен

- ID AC, 2P 25A 30mA - Мощностен разединител ID, клас AC 2P, 25A с чувствителност 30mA

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Таблото да се изпълни в съответствие с изискванията на БДС EN 60439-3.
- Апаратурата и тоководящите части да бъдат монтирани зад защитни капаци. Достъпа до палците и ръкохватките на комутационните апарати се осигурява посредством отвори в защитните капаци.
- Изборът на автоматичните прекъсвачи е съобразен с токовете на к.с., спазени са изискванията за селективност.
- При замяна типа на апаратурата да се преизчисли схемата.

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
УДОСТОВЕРЕНИЕ № PK-0014/04.03.2013
Получено: Дата: Управител:

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 07763
инж. СВЕТИН
ТОДОРОВ СТАЙКОВ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОМОЩНОСТ

За Инвеститора:	подпис	ОБЩИНА - КЪРДЖАЛИ
име:	ОДОБРЯВАМ	
Гл.архитект:	23/09/18	
Доклад за съответствие	с проект	
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ	Оперативна програма "Развитие на регионите" 2007-2013 Оперативен финансов план за регионално развитие - от документи Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България	
This drawing is made by Archcon Project LTD. All rights reserved. It is not allowed to copy and use this drawing without the knowledge and permission of Archcon Project LTD		
		АРХКОН ПРОЕКТ ООД ARCHCON PROJECT LTD
ул. "Ястребец" 9 б.д.2 от.6 1680 СОФИЯ e-mail: archconproject@abv.bg		мел. 02/963 00 25 факс: 02/866 39 57
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ		
ОБЕКТ	Проект за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ "П.К Яворов" в град Кърджали, УПИ I-486, кв.21 Б, по плана на гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали; идент. № 40909.102.128.5	
ПРОЕКТАНТ	инж. Светлин Стайков	
УПРАВИТЕЛ	арх. В. Ракъджиева	
ЧАСТ	Електро	фаза РП мащаб
ЧЕРТЕЖ	ЕДНОЛИНЕЙНА СХЕМА НА ЕТАЖНО РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ТАБЛО PT-3ET-1	дата 12.2014 чертеж: 22/29
съгласували:	подпис:	
Архитектура	арх. П. Русев	
Конструктивна	инж. И. Маричова	
ПБЗ	инж. И. Маричова	
В.и.К.	инж. Кр. Ракъджиева	
ОВ.и.К.	инж. Д. Ангелова	
Технология	инж. Д. Ангелова	
ЕЕ	инж. Д. Ангелова	
Геодезия	инж. Н.Ялъмов	
Пътна	инж. М. Иванова	
ПБ	инж. В. Стоянов	
ПУСО	инж. В. Стоянов	
Паркоустройство	ланд. арх. В. Симеонова	
"Този документ е създаден в рамките на проект "Техническа помощ за развитието на град Кърджали", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган"		